SAFE 6 LED-SICHERHEITSLEUCHTE TWT0652WA



























LED-Sicherheitsleuchte mit 1 h Batterie, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest)

SAFE 6 ist die LED-Sicherheitsleuchte von Teknoware für Bereiche mit 2,5 bis zehn Meter hohen Decken. Die Sicherheitsleuchte mit Kunststoffkorpus eignet sich zur Decken-, Wandund Flaggenmontage.

SAFE 6 ist spritzwassergeschützt, sodass die Leuchten für feuchte Bereiche geeignet sind, z. B. für Parkhallen und überdachte Unterstände im Freien.

Die Sicherheitsleuchte SAFE 6 ist auch für offene Bereiche geeignet. Angesichts eines separaten Linsen-Sets fungiert sie auch als Sicherheistleuchten von Fluchtwegen.



EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer

Y0652WA


Artikelnummer	TWT0652WA
Betriebsart	Aalto Control, Lumi Test
Montage (Standard)	Decken, Wand, Wandausleger
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045009674
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	267 mm
Breite	63 mm
Höhe	84 mm
Gewicht	1 kg
Betriebszeit	1h
Max Eingansleistung VA	3,3 VA
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	1
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	0+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	270 x 60 mm
Farbe	RAL9003

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-twt0652wa



Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtight. Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT0652WA

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	5,8	3	5	5	3
4	2,2	3,5	6	6	3,5

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77508B	Ballschutzkorb TW77508B	ESC 0,5 Rettungszeichenleuchten, ESC 4 Rettungszeichenleuchten, ESC 90 Rettungszeichenleuchten, SAFE 82 Sicherheitsleuchten, Anbaumontage





OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77504C	Pendelausleger TW77504C	ESC 4 Rettungszeichenleuchten, SAFE 6 Sicherheitsleuchten
TW77504D	Pendelausleger TW77504D	ESC 4 Rettungszeichenleuchten, SAFE 6 Sicherheitsleuchten
TWT6001B	Einbaumontagerahmen TWT6001B	SAFE 6 Sicherheitsleuchten, ESC 6

WEITERES ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT0655	Linsen-Set	SAFE 6 Sicherheitsleuchten


SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHTE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W120006	Batteriepaket W120006	





Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-twt0652wa

